



# Funkferngesteuertes Abschussgerät

## Modell DREAMLINE



### Stromversorgung

Das 12V Funkabschussgerät wird intern mit Strom versorgt (8x 1,5V Mignon Batterien). Die Fernbedienung benötigt eine 12V MN21 Batterie.

### Reichweite

Dieses Funkabschussgerät besitzt eine Reichweite von bis zu 500m in hindernisfreiem Raum. Jedoch ist zu bedenken, dass der Abbrennplatz aus sicherheitstechnischen Gründen nicht verlassen und aus den Augen gelassen werden darf.

### Testen der Anschlüsse - Probe

Nach Verkabelung der einzelnen Linien betätigen Sie den "Power" Schalter und belassen Sie den Inspektionsschalter ("Inspection On") auf Ausgangsposition (0). Die "Power" und "Inspecting" Lampen leuchten rot auf. Bei einem erfolgreichen "Link" (der elektrische Durchgang der Linie ist gewährleistet) der Linien #1 - #12 leuchten die grünen Lämpchen links neben den Klemmen auf. Leuchtet eine Linie nicht, so überprüfen Sie diese!

### Abfeuern der Linien:

Nach erfolgreichem Test ziehen Sie beide Antennen (Fernbedienung und Empfänger) bis zum Ende heraus. Drücken Sie den Inspektionsschalter von "0" auf "1" - das Gerät ist scharf; Linien mit den Tasten der Fernbedienung nach Wunsch abfeuern.

### Wichtig

- Antennen immer ganz herausziehen, damit der Kontakt zwischen den Geräten sichergestellt werden kann.
- Die mögliche Reichweite ohne Hindernisse beträgt ca. 500m. Je nach Gelände kann die Reichweite variieren. Sollte die Reichweite aber weit unter den normalen Werten liegen, so wechseln Sie bitte die Batterien.
- Das Gerät ist wasser- und feuchtigkeitsdicht.

**Pyrotechnik P. Schickl - Pyrofex-Maximusstr. 1 - 5310 MONDSEE**

**06232 / 2881 - [schickl@pyrofex.com](mailto:schickl@pyrofex.com)**